

Reactancia Electrónica / Balastro para JEGA1001 - Ref. JEGAR007

- Tensión de suministro: 220...240 V
- Tensión de línea: 198...264 V
- Frecuencia de línea: 50 Hz
- Tensión cc :176...254 V
- Frecuencia de funcionamiento: 40 kHz
- N° de ECE máximos con automático 10 A (B): 36
- N° de ECE máximos con automático 16 A (B): 59
- Corriente de encendido: IP 13 A
- Desconexión automática de lámparas defectuosas y al final de su vida útil (EoL)

